

AD-8 Pro

Alarmierung raffiniert einfach

Sprachalarne, SMS- und Pagermeldungen im Ereignisfall, Fernsteuerung von externen Systemen



Überwachung von acht unabhängigen Alarmeingängen. Für jeden Alarm können eigene Ansagen und Texte definiert werden und bis zu acht Ziele benachrichtigt werden.

Mit den drei Relais können verschiedene externe Geräte ein- oder ausgeschaltet werden.

- 8 Alarmeingänge / 3 Relais
- Alarmwiederholung
- Alarmquittierung
- Unterschiedliche Tages- und Nachtziele

Der Alarm-Dialer AD-8 Pro verwaltet bis zu acht Alarmkontakte. Im Falle eines Ereignisses werden entsprechende Stellen per Sprache, SMS oder Pager informiert.

Wird einer der acht Alarmeingänge aktiviert, werden die entsprechenden zugewiesenen Ziele sequentiell informiert. Der Ablauf der Alarmierung kann je Eingang unterschiedlich geregelt werden. Es können bis zu acht Ziele mit verschiedenen Alarmierungsarten (Sprache, SMS oder Pager) demselben potentialfreien Kontakt zugewiesen werden.

Insgesamt stehen 20 Speicherplätze für verschiedene Alarmierungsziele zur Verfügung. Je Alarmierungsziel wird der Protokoll-Typ (Sprache, SMS, Pager) zugewiesen. Eine Zielnummer kann maximal aus 16 Ziffern bestehen.

Sprach-Alarmierung mit Quittierung

Ein Ziel wird angerufen und erhält bei Gesprächsannahme die entsprechende Sprachmitteilung, welche vorab aufgenommen wurde. Es kann je Kontakt eine individuelle Quittierung verlangt werden, welche die Alarmierung weiterer vordefinierter Ziele unterbricht.

Kurzmeldung (SMS)

Je Alarmkontakt kann ein 46 Zeichen umfassender Hinweistext an eine oder mehrere vordefinierte Mobiltelefonnummern versandt werden.

Pager-Meldung

Bei Auslösung eines Alarms wird ein 6-stelliger Code oder Klartext an die entsprechende(n) Zielnummer(n) versandt.

Telefonische Sirene

Wird der Anruf des AD-8 Pro entgegen genommen, erklingt ein Signalton als Warnsignal. Während dieses Signals kann die Alarmierung ebenfalls durch Eingabe des Quittierungs-Codes unterbrochen werden.

Tag-/Nachtmodus oder Nottaste

Bei Bedarf kann eine externe Zeitschaltuhr für die Umschaltung von Tag- auf Nachtbetrieb vorzunehmen. Die Zeitschaltuhr wird an den achten Alarmeingang angeschlossen.

Es können für jeden Alarmeingang bis zu 8 Ziele am Tag und 8 weitere Ziele für den Nachtmodus aktiviert werden.

Der achte Kontakt kann auch benützt werden, um eine externe Taste anzuschliessen, um vor Ort sämtliche Alarme zu stoppen.

Fernsteuerung

AD-8 PRO verfügt über drei Relais, welche durch einen Anruf und Codeeingabe aktiviert werden können (Puls- oder Dauerkontakt).

Sicher vor Stromausfällen

AD-8 Pro verfügt über einen integrierten Stützakku, damit das System auch bei Stromausfall weiterhin zur Verfügung steht. Bei Bedarf kann ein vorhandener Anschluss an einen Kontakt angeschlossen werden damit AD-8 Pro im Fall eines Unterbruchs sofort eine Meldung absetzt.

Technische Angaben

Eingänge: 8 Kontakte
Ausgänge: 3 Relais, max. 220V/2A
Strom: 35mA/230VAC
Batterie: 5 h Stand-by
4 h in aktivem Status
Gehäuse: BOPLA RCP200 (IP 40)
235 x 185 x 85 mm
Sprachtext: max. 10 Sekunden
Anschlüsse: Netzadapter
- RJ12 a/b-Leitung
- USB für PC
- Programmiersoftware im Lieferumfang enthalten.

Satelco AG

Altschloss-Strasse 23, 8805 Richterswil
Tel. 044 787 06 07 - Fax 044 787 06 08
satelco@satelco.ch - www.satelco.ch