



CWT5010 3G / 4G RTU

- 4 Digitaleingänge
- 4 steuerbare Relaisausgänge
- GSM – SIM Karte nicht inbegriffen
- Integrierte Stützbatterie

Leistungsmerkmale:

- Einfaches Einrichten mit jedem Terminal
- Emulator Software
- Flexible Einstellung von Nachrichten, Empfängern & Optionen
- Alarmmeldungen mit Zeitstempel
- Es wird kein PC benötigt – einfach für externe Anwendung
- Zweckgebundener Einzelbetrieb
- 2 eingebaute Kontrollgeräte, 24/7 Betrieb
- Niedrige Betriebskosten
- 10 SMS Alarm-Empfänger (verantwortliche Personengruppe)
- Bidirektionale Datenübertragung
- 4 steuerbare Relaisausgänge (12 – 24 V)
- Eingebauter Temperaturfühler (optional)
- Alarmsummer (optional)
- Ferneinstellung von Telefonen / Fernabfrage von Telefongruppe, Eingangs- & Ausgangsstatus
- Telefongruppen & Fernbedienung über Fernbedienung hinzufügen, bearbeiten, löschen, Impulsgerät
- Konfiguration aller Eingangs- und Ausgangsnachrichten
- Einfach zu konfigurierende graphische Schnittstellen-Anwendungssoftware

Technische Daten:	
Stromversorgung	12 – 24 V DC (Standard adapter: DC 12V/1,5 A)
Stromverbrauch	12 V Eingang / max. 150 mA /durchschnitt. 50 mA
Frequenzbereich	Quad-Frequenz 900 / 1800 / 850 / 1900 MHz
SIM-Karte	Unterstützt 3 V SIM-Karte
Antenne	50 Ω SMA Antennen-Schnittstelle
Kommunikationsschnittstelle	RS232
Temperaturbereich	-10 °C – +70 °C
Feuchtigkeitsbereich	Relative Luftfeuchtigkeit 95% (kondensationsfrei)
Digitaleingang	4 Digitaleingänge (Schwachstromkontakt bis zu 5 V)
Ausgang	4 steuerbare Relaisausgänge (Ausgänge mit offenem Kollektor)
Ausgangsantreibsspannung	Wie Eingangs-Gleichspannung
Ausgangsantreibsleistung	Antriebsspannung ≤ 35 V, Antriebsstrom ≤ 500 mA
Durchlasseingangsstrom	max. 0,33 mA
Außenmaße	95 x 63 x 26 mm
Gewicht	260 g
Satelco Artikelnummer CWT5010 - 3G	10381
Satelco Artikelnummer CWT5010 - 4G	11367

Alle Spezifikationen unterliegen Änderungen ohne vorherige Ankündigung oder der Verpflichtung, früheren Kunden diese Änderungen zur Verfügung zu stellen. Die hierunter veröffentlichten Informationen und Spezifikationen sind zum Datum der Veröffentlichung dieses Dokuments aktuell. Wir behalten uns das Recht vor, die Spezifikationen ohne vorherige Ankündigung zu ändern. www.satelco.ch

* Garantie ab Werk, normalerweise 24 Monate, wird bei Bestellung festgelegt. Die Informationen sind zum Zeitpunkt der Veröffentlichung aktuell. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten. / HINWEIS: Interne Anschlüsse beziehen sich auf Anschlüsse innerhalb der Anlage, üblicherweise in einer Stiftleiste. Externe Anschlüsse beziehen sich auf Anschlüsse ausserhalb des Gehäuses. Sobald das Gerät montiert ist, sind nur die als "von vorne zugänglich" bezeichneten Anschlüsse für den Kunden zugänglich.