



CWT5011 3G / 4G RTU

- 8 Digitaleingänge
- 8 steuerbare Relaisausgänge
- GSM – SIM Karte nicht inbegriffen
- Integrierte Stützbatterie

Leistungsmerkmale:

- Einfaches Einrichten mit jedem Terminal
- Emulator Software
- Flexible Einstellung von Nachrichten, Empfängern & Optionen
- Alarmmeldungen mit Zeitstempel
- Es wird kein PC benötigt – einfach für externe Anwendung
- Zweckgebundener Einzelbetrieb
- 2 eingebaute Kontrollgeräte 24/7
- Niedrige Betriebskosten
- 10 SMS-Alarm-Empfänger (verantwortliche Personen-Gruppe)
- Bidirektionale Datenübertragung
- 8 steuerbare Relaisausgänge (12 – 24 V)
- Eingebauter Temperaturfühler (optional)
- Alarmsummer
- Ferneinstellung von Telefonen / Fernabfrage von Telefon-Gruppe, Eingangs- & Ausgangsstatus
- Telefongruppen & Fernbedienung über Fernbedienung hinzufügen, bearbeiten, löschen, Impulsgerät
- Konfiguration aller Eingangs- und Ausgangsnachrichten
- Einfach zu konfigurierende graphische Schnittstellen-Anwendungssoftware

Technische Daten:	
Stromversorgung	9 – 28 V DC (Standard adapter: DC 12V/1,5 A)
Stromverbrauch	12 V Eingang / max. 150 mA /durchschnitt. 50 mA
Frequenzbereich	Dual-Frequenz 900 / 1800 oder 900 / 1800 / 850 / 1900 MHz
SIM-Karte	Unterstützt 3 V SIM-Karte (nicht einbegriffen)
Antenne	50 Ω SMA Antennen-Schnittstelle
Kommunikationsschnittstelle	RS232
Temperaturbereich	-30 °C – +70 °C
Feuchtigkeitsbereich	Relative Luftfeuchtigkeit 95% (kondensationsfrei)
Digitaleingang	8 Digitaleingänge (Schwachstromkontakt bis zu 5 V)
Digitalausgang	8 steuerbare Relaisausgänge (Ausgänge mit offenem Kollektor)
Ausgangs-antriebsspannung	Wie Eingangs-Gleichspannung
Ausgangs-antriebsleistung	Antriebsspannung ≤ 35 V, Antriebsstrom ≤ 500 mA
Analogeingang	4 Analogeingänge (4 ~ 20 mA oder 0 ~ 5 V)
Audio-Schnittstelle	3,5 mm Audio-in-und Audio-out
Außenmaße	130 x 80 x 25 mm
Gewicht	370 g
Satelco Artikelnummer CWT5011 3G	11320
Satelco Artikelnummer CWT5011 4G	11366

Alle Spezifikationen unterliegen Änderungen ohne vorherige Ankündigung oder der Verpflichtung, früheren Kunden diese Änderungen zur Verfügung zu stellen. Die hierunter veröffentlichten Informationen und Spezifikationen sind zum Datum der Veröffentlichung dieses Dokuments aktuell. Wir behalten uns das Recht vor, die Spezifikationen ohne vorherige Ankündigung zu ändern. www.satelco.ch

* Garantie ab Werk, normalerweise 24 Monate, wird bei Bestellung festgelegt. Die Informationen sind zum Zeitpunkt der Veröffentlichung aktuell. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten. / HINWEIS: Interne Anschlüsse beziehen sich auf Anschlüsse innerhalb der Anlage, üblicherweise n einer Stiftleiste. Externe Anschlüsse beziehen sich auf Anschlüsse ausserhalb des Gehäuses. Sobald das Gerät montiert ist, sind nur die als "von vorne zugänglich" bezeichneten Anschlüsse für den Kunden zugänglich.