



**CWT5011 3G / 4G RTU**

- 8 Entrées digitales
- 8 sorties relais contrôlables
- GSM – Carte SIM non comprise
- Batterie de secours intégrée

**Fonctionnalités:**

- Configuration facile avec n'importe quel terminal
- Logiciel d'émulation
- Flexibilité dans la définition des messages, des destinataires et des Options
- Messages d'alarme avec horodatage
- Pas besoin de PC – facile à utiliser en externe
- Une opération unique dédiée
- 2 unités de contrôle intégrées, fonctionnant 24 heures
- Faibles coûts d'exploitation
- 10 récepteurs d'alarme SMS (groupe de personnes responsables)
- Transmission bidirectionnelle de données
- 8 sorties relais contrôlables (12 – 24 V)
- Capteur de température intégré (optionnel)
- Alarm sonore (optionnel)
- Réglage à distance des téléphones, interrogation à distance du groupe de téléphones, état des entrées et sorties
- Configuration de tous les messages d'entrée et de sortie
- Logiciel d'application à interface graphique facile à configurer

<b>Données techniques:</b>	
Alimentation électrique	9 – 28 V CC (adaptateur standard : CC 12 V/1,5 A)
Puissance absorbée	Entrée 12 V / maxi. 150 mA /moyenne 50 mA
Gamme de fréquences	Double fréquence 900 / 1800 ou 900 / 1800 / 850 / 1900 MHz
Carte SIM	Supporte carte SIM 3 V
Antenne	Interface d'antenne 50 Ω SMA
Interface de communication	RS232
Plage de températures	-30 °C – +70 °C
Plage d'humidité	Humidité relative 95 % (dans condensation)
Entrée numérique	8 entrées numériques (contact sec)
Sortie numérique	8 sorties pouvant être actionnées par relais (sorties à collecteur ouvert)
Tension de commande de sortie	Égale à la tension CC d'entrée
Puissance d'excitation de sortie	Tension de commande ≤ 35 V, courant d'attaque ≤ 500 mA
Entrée analogique	4 entrées analogiques (4 ~ 20 mA ou 0 ~ 5 V)
Interface audio	3,5 mm entrée audio et sortie audio
Dimensions hors tout	130 x 80 x 25 mm
Poids	370 g
<b>Satelco No. d'article CWT5011 3G</b>	<b>11320</b>
<b>Satelco No. d'article CWT5011 4G</b>	<b>11366</b>

Toutes les spécifications sont susceptibles d'être modifiées sans préavis et sans obligation d'en informer les acquéreurs précédents. Les informations et spécifications mentionnées ici sont actuelles à la date de publication de ce document. Nous nous réservons le droit de modifier les spécifications sans préavis. [www.satelco.ch](http://www.satelco.ch)  
 \* Garantie départ usine, normalement 24 mois, définie à la commande. Informations actuelles à la date de publication. Sous réserve de modifications et d'erreurs. / NOTA : Les connexions internes font référence à des connexions à l'intérieur du module, généralement sur une barrette à broches. Les connexions externes font référence à celles situées hors du boîtier. Après le montage, le client ne peut accéder qu'aux connexions qualifiées d'accessibles par l'avant.