

Scheda tecnica **Satelco MOH Professional 50**

MOH Professional 50

- Sistema digitale multimediasaggio su base USB
- Fino a 512 singoli file MP3

Sistema digitale multimediasaggio su base USB



Il riproduttore digitale di musica su attesa MOH Professional 50 è un prodotto di ultimissima generazione. Il case in alluminio estruso dal design industriale protegge l'unità assicurando un funzionamento affidabile nel tempo. L'elettronica selezionata con cura assicura un'eccellente qualità audio e la funzione di riavvio automatico protegge i file audio in caso di interruzione di corrente. I file audio in memoria sono riprodotti in ordine alfanumerico o in base al nome dei file: organizzarli non è mai stato così facile. 5 anni di garanzia su parti e manodopera.

Specifiche tecniche

Indicatori a LED	LED rosso di stato
Messaggio	Riproduzione drive MOH
Tipo di memoria	Flash USB non volatile
Capacità memoria	fino a 16 GB (fornita con drive USB Flash da 4 GB)
Frequenza di campionamento	da 8 K a 256 K Stereo – autorilevata dall'apparecchio
Numero massimo di file	Fino a 512 singoli file MP3
Riproduzione messaggio	Loop continuo
Volume in uscita	a variazione continua
Uscita audio	RCA – 1 W
Alimentazione	230 V AC 50 Hz a 9V DC con 500 mA
Montaggio	Linguette di montaggio a parete incorporate
Test altoparlante	Incorporato con pulsante on/off
Dimensioni	137 x 78 x 43 mm (P x L x H)
Peso	500 g circa

Tutte le specifiche sono soggette a modifiche senza obbligo, né responsabilità di informarne i precedenti acquirenti. Le informazioni e le specifiche ivi pubblicate sono aggiornate alla data di pubblicazione del presente documento. Ci riserviamo il diritto di modificare o variare le specifiche senza preavviso. www.satelco.ch

* garanzia franco fabbrica, normalmente 60 mesi, stabilita al momento dell'ordine. Informazioni aggiornate alla data di pubblicazione. Salvo errori e modifiche. / NOTA: Il termine "connessioni interne" si riferisce alle connessioni all'interno del modulo, solitamente montate su un connettore a pin. Il termine "connessioni esterne" si riferisce alla connessioni all'esterno della scatola. Una volta montate, il cliente può accedere solamente alle connessioni definite "accessibili sul davanti".