

Scheda tecnica Sallegra® M-Bus/TCP Gateway



Sallegra® M-bus/TCP Gateway

Il Gateway Sallegra® M-Bus/TCP consentono la comunicazione tra fino a 80 dispositivi M-Bus e dispositivi basati su Ethernet. Converta la fisica M-Bus in Ethernet. Può essere configurato tramite l'interfaccia Ethernet utilizzando il relativo software per PC. Si monta facilmente e in modo affidabile su una guida DIN.

Dati tecnici	
Interfacce	1x M-Bus (morsetti), 1x Ethernet (presa RJ-45)
Velocità di trasmissione dati M-Bus/Ethernet	Max. 38.400 bps/ 10/100 Mbit/s
LEDs	Indicatore di segnale 5x per l'alimentazione e la comunicazione
Consumo di energia elettrica	8 Watt/VA
Temperatura di esercizio	da -40°C a +85°C
Umidità	Dal 10% all'80%, senza condensa
Montaggio	Su una guida DIN top-hat
Dimensioni	71 mm x 95 mm x 60 mm
Peso	ca. 200g
Satelco No. articolo	11613

Toutes les spécifications sont susceptibles d'être modifiées sans préavis et sans obligation d'en informer les acquéreurs précédents. Les informations et spécifications mentionnées ici sont actuelles à la date de publication de ce document. Nous nous réservons le droit de modifier les spécifications sans préavis. www.satelco.ch
Garantie départ usine, normalement 24 mois, définie à la commande. Informations actuelles à la date de publication. Sous réserve de modifications techniques et d'erreurs.
NOTA: Les connexions internes font référence à des connexions à l'intérieur du module, généralement sur une barrette à broches. Les connexions externes font référence à



Scheda tecnica Sallegra® Alimentazione M-Bus



Sallegra® Alimentazione M-Bus

Alimentazione per il dispositivo master M-Bus che supporta fino a 80 slave.

Dati tecnici	
Tensione di funzionamento	110/220V AC
Tensione di uscita / corrente di uscita	24VDC / 9W
LED	Verde = Tensione di uscita
Ulteriori misure di protezione	Protezione da sovracorrente in ingresso Protezione da sovratensione Protezione da sovratemperatura Protezione da sottotensione
Dimensioni	53 x 60 x 95 (L x H x P)
Peso	200 g
Satelco No. articolo	11614

Toutes les spécifications sont susceptibles d'être modifiées sans préavis et sans obligation d'en informer les acquéreurs précédents. Les informations et spécifications mentionnées ici sont actuelles à la date de publication de ce document. Nous nous réservons le droit de modifier les spécifications sans préavis. www.satelco.ch
Garantie départ usine, normalement 24 mois, définie à la commande. Informations actuelles à la date de publication. Sous réserve de modifications techniques et d'erreurs.
NOTA: Les connexions internes font référence à des connexions à l'intérieur du module, généralement sur une barrette à broches. Les connexions externes font référence à

celles situées hors du boîtier. Après la montage, le client ne peut accéder qu'aux connexions qualifiées d'accessibles par l'avant.