

Datenblatt Ingenium BES Cubik SQ2 – SQ4 – SQ6



Cubik SQ2



Cubik SQ4



Cubik SQ6

Ingenium BES KNX Cubik

- Die Ingenium BES Cubik SQ2, SQ4 und SQ6 sind stylische kapazitive Touchpanel Schalter im quadratischen Format mit 2, 4 oder 6 unabhängigen Berührungsbereichen
- Arithmetische und logische Einheit (ALU), die die Programmierung von komplexen logischen Operationen, Timer-Programmierung, Zähler usw. unter Verwendung interner oder externer Variablen ermöglicht.
- Programmierbarer Reinigungs- und Nachtmodus
- Eingebauter Temperatursensor mit PI-Thermostat für bessere Energieeffizienz und Komfort
- Ein/Aus, PMW- oder kontinuierlicher Temperaturregler für Haupt- und Zusatzheiz-/Kühlsystem
- Eingebauter Feuchtigkeitssensor mit Taupunktmessung in Abhängigkeit von der relativen Luftfeuchtigkeit und der Temperatur

Die BES Cubik sind erhältlich mit Rückwand in Weiss oder Schwarz in drei Versionen:
 Basic – Frontglas fix, Aufdruck weiss oder schwarz
 Design – Frontglas fix, Aufdruck anpassbar
 Capriccio – Frontglas austauschbar, Aufdruck anpassbar

Schliessen Sie keine Netzspannungen (230V) oder andere externe Spannungen an keinem Punkt des KNX-Busses an!

Technische Daten:

Versorgung	29V DC vom KNX Bus
Verbrauch	10 mA vom KNX Bus
Anschlüsse	Anschlussklemme KNX Bus
Tastflächen	2, 4 oder 6 programmierbar als Schalter oder Drucktasten
LED-Anzeigen	2, 4 oder 6
Temperaturbereich Betrieb	-10° C bis +55° C
Interner Thermostat	1x
Feuchtigkeitssensor	1x
Montage	Montiert auf Universaldose, an die Wand geschraubt
Abmessungen	88 x 88 x 6mm
Zertifizierung	Nach den Richtlinien für elektromagnetische Verträglichkeit und niedrige Stromspannung. EN 50090-2-2 / UNE-EN61000-6-3: 2007 / UNE-EN 61000-6-1: 2007 / UNE-EN 61010-1

Alle Spezifikationen unterliegen Änderungen ohne vorherige Ankündigung oder der Verpflichtung früheren Kunden diese Änderungen zur Verfügung zu stellen. Die hierunter veröffentlichten Informationen und Spezifikationen sind zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieses Dokumentes aktuell. Wir behalten uns das Recht vor die Spezifikationen ohne vorherige Ankündigung zu ändern. www.satelco.ch
 *Garantie ab Werk, normalerweise 24 Monate, wird bei Bestellung festgelegt. Die Informationen sind zum Zeitpunkt der Veröffentlichung aktuell. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten. HINWEIS: Interne Anschlüsse beziehen sich auf Anschlüsse innerhalb der Anlage, üblicherweise an einer Stiftleiste. Externe Anschlüsse beziehen sich auf Anschlüsse ausserhalb des Gehäuses. Sobald das Gerät montiert ist sind nur die als „von vorne zugänglich“ bezeichneten Anschlüsse für den Kunden zugänglich.
 H:\1 Produkte\3 Automation\2 KNX Automation\6-7-8-BES Cubik Taster V-SQ-Hotel\Cubik SQ2-SQ4-SQ6\DB_BES_Cubik_SQ2_SQ4_SQ6_1.0_DE