

Unité d'extension du capteur VT408



- Capteur avec 8 connexions Auto-Sense
- Permet d'augmenter le nombre de capteurs
- Ajoute 8 capteurs analogiques
- Connexion d'une unité de surveillance quelconque
- Port CAN connecté - permet d'autres connexions CAN en guirlande

Options de montage

VT123 / Supports mural (à commander séparément, pas un article en stock) pour VT335 S + VT408

VT124 / Support de rail à chapeau (à commander séparément, pas un article en stock) pour VT335DC/BTS + VT408

VT125 / Kit de montage 19" pour dispositifs X3 (à commander séparément, pas un article en stock) pour VT408

Indicateurs d'état	Indicateur LED pour la connexion au bus CAN Indicateur LED pour l'alimentation/la connexion réseau
Indicateur LED	Rouge / Vert
Interface réseau	CAN ouvert
Entrées Terminaux	Connexions des capteurs analogique: X8 / Connexions-RJ12: X2
Le paquet contient	Câble BH2-16M à BH2-16M Vis 2 pcs M3x5
Max. Distance de l'appareil	Selon le type de capteur Max. Longueur du bus : 225 m Longueur du câble du capteur analogique : 50-150 m
Entrée électrique	12V DC, 05A
Température de fonctionnement	Min. -10° C - Max.+80° C
Dimensions du produit	109 x 40 x 68 mm (L x H x P)
Poids	0.5 Kg
Satelco No. d'article	11123

Toutes les spécifications sont susceptibles d'être modifiées sans préavis ni obligation de communiquer ces modifications aux clients précédents. Les informations et spécifications publiées ci-après sont à jour à la date de publication du présent document. Nous nous réservons le droit de modifier les spécifications sans préavis. www.satelco.ch

*Garantie départ usine, normalement 24 mois, à déterminer au moment de la commande. Les informations sont à jour au moment de la publication. Les spécifications peuvent être modifiées sans préavis. NOTE : Les connexions internes font référence aux connexions à l'intérieur du système, généralement sur un collecteur. Les connexions externes font référence aux connexions à l'extérieur du boîtier. Une fois l'unité montée, seules les connexions désignées comme "accessibles par l'avant" sont accessibles au client.