



Carte d'extension VT18 à VT825 Système de surveillance

- La carte est montée et connectée dans le VT825 DC
- Ajoute 8 contacts potentiels (IN) 2 charges (relais de verrouillage avec indicateurs LED) et une connexion d'alimentation 12V DC
- Permet la corrélation adressés des contacts secs et des réponses des relais et permet de prendre les mesures appropriées selon la logique du système

Données techniques:	
Consommation électrique	12V DC, 1A (2P, 3, 81mm, alimentation se secours)
HS-Code	8471 50 000
Entrées Terminaux	Alimentation électrique 12V Contacts secs / Entrées numériques : 8 contacts (pas de 3,5 mm, type IN) Bornes de sortie 2 bornes de relais (240V, 10A, relais à verrouillage)
Sorties Terminaux	2 connexions de relais (240 V, 10 A, relais à impulsion de courant)
Le paquet contient	Câble BH2-16M à BH2-16M Vis 4 pcs. M3 8mm Connecteur 2 broches - 3,81 mm 1 pièce Connecteur 3 broches - 3,81 mm 1 pièce Connecteur 6 broches - 3,5 mm 1 pièce Connecteur 6 broches - 3,5 mm 2 pièces Connecteur 6 broches - 5,08 mm 1 pièce
Indicateurs d'état	LED d'état des relais
Montage	Intégré dans le boîtier de l'unité de surveillance
Dimensions	96 x 26 x 82,6 mm (L x H x P)
Satelco No. d'article	10671

Toutes les spécifications sont susceptibles d'être modifiées sans préavis ni obligation de communiquer ces modifications aux clients précédents. Les informations et spécifications publiées ci-après sont à jour à la date de publication du présent document. Nous nous réservons le droit de modifier les spécifications sans préavis. www.satelco.ch

*Garantie départ usine, normalement 24 mois, à déterminer au moment de la commande. Les informations sont à jour au moment de la publication. Les spécifications peuvent être modifiées sans préavis. NOTE : Les connexions internes font référence aux connexions à l'intérieur du système, généralement sur un collecteur. Les connexions externes font référence aux connexions à l'extérieur du boîtier. Une fois l'unité montée, seules les connexions désignées comme "accessibles par l'avant" sont accessibles au client.