

## Datenblatt **Satelco MOH Professional 60**

### Netzwerk MP3 Audio-Player



- Robustes Aluminiumgehäuse
- Einfach eine E-Mail an den Spieler senden, um das Audio zu wechseln
- Es wird keine spezielle Software benötigt
- Kein Server erforderlich

### Kristallklares Audio, einfache Bedienung und lange Lebensdauer



Jetzt ist es möglich, eine MP3-Datei schnell und bequem direkt an einen Ansagetext-Spieler zu senden, ohne Interaktion mit dem Endbenutzer. Es muss keine spezielle Software heruntergeladen werden, erstellen Sie einfach nur eine E-Mail, so wie Sie das täglich tun. Senden Sie die E-Mail von Ihrem Desktop-PC im Büro, von Ihrem Laptop oder von Ihrem Tablet aus. Der proaktive MOH Professional 60 benachrichtigt Sie, wenn eine Funktion ausgeführt wurde und gibt Ihnen einen Statusbericht Ihrer Playlist, Ihres terminierten Audios, bis hin zur Temperatur des Geräts. Der MOH Professional 60 startet bei einem Stromausfall automatisch wieder (Auto-Restart Funktion). Der MOH Professional 60 ist eine ausgezeichnete Wahl für Unternehmen aller Grössen.

#### Technische Daten

LED-Anzeige	Rotes LED Statuslicht
Laden von Ansagen	Per Email
Speichertyp	nichtflüchtiger USB Flash
Speicherkapazität	6 GB (geliefert mit 4 GB USB-Flash-Speicher)
Abtastfrequenz	64 K bis 256 K Stereo – 44,1 Hz
Abspielen von Nachrichten	Fortlaufend
Ausgabelautstärke	Stufenlos verstellbar
Internet	RJ45 Ethernet 10/100
Dual-Audioausgänge	600 $\Omega$ Pegel - 8 $\Omega$ 3 W
Spannungsversorgung	230V AC 50Hz bis 12V DC bei 1500mA
Montage	Eingebaute Wandbefestigungslaschen oder Gummifüsse
Testlautsprecher	Eingebaut mit Ein-/Aus-Druckschalter
Abmessungen	148 x 132 x 43 mm (L x B x H)
Gewicht	Ca. 1000 g (mit Verpackung)

Alle Spezifikationen unterliegen Änderungen ohne vorherige Ankündigung oder der Verpflichtung, früheren Kunden diese Änderungen zur Verfügung zu stellen. Die hierunter veröffentlichten Informationen und Spezifikationen sind zum Datum der Veröffentlichung dieses Dokuments aktuell. Wir behalten uns das Recht vor, die Spezifikationen ohne vorherige Ankündigung zu ändern. [www.satelco.ch](http://www.satelco.ch)

\* Garantie ab Werk, normalerweise 36 Monate, wird bei Bestellung festgelegt. Die Informationen sind zum Zeitpunkt der Veröffentlichung aktuell. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten. / HINWEIS: Interne Anschlüsse beziehen sich auf Anschlüsse innerhalb der Anlage, üblicherweise an einer Stiftleiste. Externe Anschlüsse beziehen sich auf Anschlüsse ausserhalb des Gehäuses. Sobald das Gerät montiert ist, sind nur die als "von vorne zugänglich" bezeichneten Anschlüsse für den Kunden zugänglich.