



Cubik SQ2



Cubik SQ4



Cubik SQ6

Ingenium BES KNX Cubik

- Gli Ingenium BES Cubik SQ2, SQ4 e SQ6 sono eleganti interruttori touchpanel capacitivi in formato quadrato con 2, 4 o 6 aree di contatto indipendenti
- Unità aritmetica e logica (ALU), che permette la programmazione di operazioni logiche complesse, programmazione di timer, contatori, ecc. usando variabili interne o esterne.
- Pulizia programmabile e modalità notturna
- Sensore di temperatura incorporato con termostato PI per una migliore efficienza energetica e comfort
- On/Off, PMW o regolatore di temperatura continuo per sistema di riscaldamento/raffreddamento principale e ausiliario
- Sensore di umidità incorporato con misurazione del punto di rugiada in seconda dell'umidità relativa e della temperatura

I BES Cubik sono disponibili con pannello posteriore in bianco o nero in tre versioni:

Basic – vetro frontale fisso, impronta bianca o nera

Design – vetro frontale fisso, impronta personalizzabile

Capriccio – Fvetro frontale intercambiabile, impronta personalizzabile

Non collegare tensioni di rete (230V) o altre tensioni esterne a nessun punto del bus KNX!

Dati tecnici:

Alimentazione	29V DC dal bus KNX
Consumo	10 mA dal bus KNX
Collegamenti	Morsetto di collegamento bus KNX
Pulsanti	2, 4 o 6 programmabili come interruttori o pulsanti
Display a LED	2, 4 o 6
Temperatura di funzionamento	da -10° C a +55° C
Termostato interno	1x
Sensore di umidità	1x
Montaggio	Montato su scatola universale, avvitato al muro
Dimensioni	88 x 88 x 6mm
Certificazione	Secondo le direttive per la compatibilità elettromagnetica e la bassa tensione. EN 50090-2-2 / UNE-EN61000-6-3: 2007 / UNE-EN 61000-6-1: 2007 / UNE-EN 61010-1

Tutte le specifiche sono soggette a modifiche senza obbligo, né responsabilità di informarne i precedenti acquirenti. Le informazioni e le specifiche ivi pubblicate sono aggiornate alla data di pubblicazione del presente documento. Ci riserviamo il diritto di modificare o variare le specifiche senza preavviso. www.satelco.ch

* Garanzia franco fabbrica, normalmente 24 mesi, stabilita al momento dell'ordine. Informazioni aggiornate alla data di pubblicazione. Salvo errori e modifiche. / NOTA: Il termine "connessioni interne" si riferisce alle connessioni all'interno del modulo, solitamente montate su un connettore a pin. Il termine "connessioni esterne" si riferisce alle connessioni all'esterno della scatola. Una volta montate, il cliente può accedere solamente alle connessioni definite "accessibili sul davanti". H:\1 Produkte\3 Automation\2 KNX Automation\6-7-8-BES Cubik Taster V-SQ-Hotel\Cubik SQ2-SQ4-SQ6