

Fiche technique Ingenium BES Cubik VH et VHD - Hotel



Le Cubik VH – Hotel est disponible avec le panneau arrière en BLANC ou en NOIR :
Design – verre frontale fixe, impression personnalisable

Ingenium BES Cubik VH – Hotel

- L’Ingenium BES Cubik VH est un styliste capacitif élégant interrupteur à écran tactile au format vertical, spécialement conçu pour les hôtels
- Contient deux symboles pour distinguer les modes "Ne pas déranger," et "Ranger la pièce,"
- Ajout d’un bouton de sonnette et de l’affichage du numéro de la pièce



Le Cubik VHD – Hotel est disponible avec le panneau arrière en BLANC ou en NOIR:
Basic – verre frontale fixe, impression blanche ou noire
Design – verre frontale fixe, impression personnalisable

Ingenium BES Cubik VHD – Hotel

- Le BES Cubik VHD est doté d’une écran de 2.8” pour l’affichage du numéro de la chambre et autres fonctions
- Contient deux symboles pour distinguer les modes "Ne pas déranger," et "Ranger la pièce,"
- Un bouton de verrouillage de la porte est également disponible

Ne connectez pas de tensions de réseau (230V) ou d’autres tensions externes à un point quelconque du bus KNX !

Données techniques:

Alimentation	29V DC à partir du bus KNX
Consommation	15 mA à partir bus KNX
Connexion	Borne de connexion du bus KNX
Zone tactile indépendante	pour la sonnerie 1x
Sorties	2 affichages d’état ou VHD 2 affichages d’état + écran 2.8”.
Icôn ou écran d’affichage	avec numéro de la chambre
Plage de température	de -10° C à +51° C
Montage	Monté sur le boîtier universel, vissé au mur
Dimensions	88 x 129 x 8mm
Certification	Conformément aux directives sur la compatibilité électromagnétique et la basse tension. EN 50090-2-2 / UNE-EN61000-6-3: 2007 / UNE-EN 61000-6-1: 2007 / UNE-EN 61010-1

Toutes les spécifications sont susceptibles d’être modifiées sans préavis et sans obligation d’en informer les acquéreurs précédents. Les informations et spécifications mentionnées ici sont actuelles à la date de publication de ce document. Nous nous réservons le droit de modifier les spécifications sans préavis. www.satelco.ch

*Garantie départ usine, normalement 24 mois, définie à la commande. Informations actuelles à la date de publication. Sous réserve de modifications techniques et d’erreurs. NOTA: Les connexions internes font référence à des connexions à l’intérieur du module, généralement sur une barrette à broches. Les connexions externes font référence à celles situées hors du boîtier. Après la montage, le client ne peut accéder.
H:\1 Produkte\3 Automation\2 KNX Automation\6-7-8-BES Cubik Taster und Taster-Hotel\Cubik VH-Hotel