

Datenblatt Satelco IR-Bewegungsmelder VT570



Satelco IR-Bewegungsmelder VT570

Der Sensor wird für die Bewegungssteuerung über einen Infrarotbereich benötigt.

- Die maximale Entfernung zum Gerät beträgt 50 m
- Überwachung von Serverraum- und Rechenzentrumsumgebungen
- Bewegungserkennung Anwesenheit in unbemannten technischen Räumen
- Überwachung von Produktionsräumen und Lagern
- Überwachung von Korridoren und internen Bereichen

Abmessungen	
Abiliessongen	105 × 57 X 40 Mm (L x B x H)
Gewicht	100 % OF A 40 Milli (EXBATI)
Cewiciii	133 g
Stromverbrauch	100 9
	100MW
Betriebstemperatur	
	Min10° C - Max. +80° C
Montage	
<u> </u>	Montagesatz Enthalten
Entfernung zum Gerät	
	50 m
HS-Code	
	8531 80 950
Besondere Merkmale	
	IR-Erfassungswinkel: 110°, max. IR-Erkennungsabstand: 12m Kabellänge: 2m
Eingänge	
	RJ-12 / RJ-11Klemmen
Status-Anzeigen	
	Fehler-LED
Satelco Artikelnummer	11176

Alle Spezifikationen unterliegen Änderungen ohne vorherige Ankündigung oder der Verpflichtung früheren Kunden diese Änderungen zur Verfügung zu stellen. Die hierunter veröffentlichten Informationen und Spezifikationen sind zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieses Dokumentes aktuell. Wir behalten uns das Recht vor die Spezifikationen ohne vorherige Ankündigung zu ändern. www.satelco.ch
*Garantie ab Werk, normalerweise 24 Monate, wird bei Bestellung festgelegt. Die Informationen sind zum Zeitpunkt der Veröffentlichung aktuell. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten. HINWEIS:
Interne Anschlüsse beziehen sich auf Anschlüsse innerhalb der Anlage, üblicherweise an einer Stiftleiste. Externe Anschlüsse beziehen sich auf Anschlüsse ausserhalb des Gehäuses. Sobald das Gerät montiert ist sind nur die als "von vorne zugänglich" bezeichneten Anschlüsse für den Kunden zugänglich"