

Satelco Capteur de température VT581



- La "carte VT10 / 1-Wire" est nécessaire pour fournir l'interface 1-Wire pour les capteurs
- **Accessoires** : Répartiteur MS2 RJ9/RJ11
- **Accessoires** : Câble d'extension RJ11 TCS15
- **Accessoires** : Distributeurs MS4 RJ9/RJ11

Évitez l'exposition à des champs électromagnétiques! Non recommandé pour une utilisation dans les datacenters !

Caractéristiques spéciales	1°C
Consommation électrique	60 MW
Température de fonctionnement	Min. -50° C - Max.+105° C
Dimension	60×18×18 mm (L x L x H)
Possibilités de montage	Fixation au bureau / au mur max. Distance de l'appareil 100m
Le paquet contient	1pc Autocollant pour capteur M5
Poids	60 G
Code SH	9025 11 800
Entrées	Bornes RJ9 / RJ9
Interface réseau	1-Wire
Satelco No. d'article	11106

Toutes les spécifications sont susceptibles d'être modifiées sans préavis ni obligation de communiquer ces modifications aux clients précédents. Les informations et spécifications publiées ci-après sont à jour à la date de publication du présent document. Nous nous réservons le droit de modifier les spécifications sans préavis. www.satelco.ch
 *Garantie départ usine, normalement 24 mois, à déterminer au moment de la commande. Les informations sont à jour au moment de la publication. Les spécifications peuvent être modifiées sans préavis. NOTE : Les connexions internes font référence aux connexions à l'intérieur du système, généralement sur un collecteur. Les connexions externes font référence aux connexions à l'extérieur du boîtier. Une fois l'appareil monté, seules les connexions désignées comme "accessibles par l'avant" sont accessibles au client.