

Satelco Sensore di temperatura VT581



- La scheda "VT10 / 1-Wire" è necessaria per fornire l'interfaccia 1-Wire per i sensori
- **Accessori:** Splitter MS2 RJ9/RJ11
- **Accessori:** Cavo di estensione RJ11 TCS15
- **Accessori:** Distributore MS4 RJ9/RJ11

Evitare l'esposizione ai campi elettromagnetici! Non raccomandato per l'uso nei centri dati!

Caratteristiche speciali	
	1°C
Consumo di energia	
	60 MW
Temperatura di funzionamento	
	Min. -50° C - Max.+105° C
Dinensioni	
	60×18×18 mm (L x L x H)
Opzioni di montaggio	
	Scrivania / montaggio a parete max. Distanza dal dispositivo 100m
Il set comprende	
	1 pc M5 Sensore Sticker
Peso del pacchetto	
	60 G
Code SH	
	9025 11 800
Ingressi	
	Terminali Rj9 / Rj9
Interfaccia di rete	
	1-Wire
Satelco No. articolo	11106

Tutte le specifiche sono soggette a modifiche senza preavviso o obbligo di fornire ai clienti precedenti tali modifiche. Le informazioni e le specifiche qui pubblicate sono attuali alla data di pubblicazione di questo documento. Ci riserviamo il diritto di cambiare le specifiche senza preavviso. www.satelco.ch

*Garanzia franco fabbrica, normalmente 24 mesi, da determinare al momento dell'ordine. Le informazioni sono attuali al momento della pubblicazione. Le specifiche sono soggette a modifiche senza preavviso. NOTA: Le connessioni interne si riferiscono alle connessioni all'interno del sistema, di solito su una testata. Le connessioni esterne si riferiscono alle connessioni all'esterno dell'involucro. Una volta che l'unità è montata, solo le connessioni designate come "accessibili dal davanti" sono accessibili al cliente.